

金笛短信中间件 web 版

开发接口说明

数据库接口说明

配置完数据源之后，中间件会自动创建 smsserver_in、smsserver_out、smsserver_calls 三张表，smsserver_out 表用于存放待发送的短信以及短信的发送结果,将需要发送的短信插入到该表，中间件会自动发送，并将发送结果记录到该表。

Smsserver_in 表，中间件收到短信以及状态报告之后，会将其存入该表。

Smsserver_calls 表，中间件接到电话之后会将其存入该表。

数据库接口支持的开发语言：**java**、**C**、**C++**、**C#**、**PHP**、**Ruby**、**VB** 等一切可以操作数据库的编程语言。

数据库表结构说明：

Smsserver_in 表：

字段名	类型	属性	描述
id	INT	自动	primary key.
process	INT	NOT NULL	预留备用
originator	CHAR(16)	NOT NULL	发件人
type	CHAR(1)	NOT NULL	短信类型："I"普通短信, "S"短信状态报告
encoding	CHAR(1)	NOT NULL	编码格式："7" for 7bit, "8" for 8bit and "U" for Unicode/UCS2
message_date	DATETIME	NOT NULL	短信发送日期时间
receive_date	DATETIME	NOT NULL	接收日期时间
text	CHAR(xxx)	NOT NULL	正文
original_ref_no	CHAR(64)	NULL	用于短信状态报告: 此号码对应于外发的短信序号
original_receive_date	DATETIME	NULL	用于短信状态报告: 对方收到短信的日期时间
gateway_id	CHAR(64)	NOT NULL	通道标识, 用于标识是哪个通道收到的短信

Smsserver_out 表结构说明

字段名	类型	属性	描述
id	INT	自动	primary key.
type	CHAR(1)	NOT NULL	短信类型. "O"普通短信, "W" wappush
recipient	CHAR(16)	NOT NULL	收件人手机号码, 前面不要加 "+" 或者 0
text	CHAR(xxx)	NOT NULL	短信正文
wap_url	CHAR(xxx)	NOT NULL for WAP SI	Wap 短信 URL 地址 messages!
wap_expiry_date	DATETIME	NULL	Wap 短信有效期, 默认7天。
wap_signal	CHAR(1)	NULL	"N" NONE, "L" LOW, "M" MEDIUM , "H" HIGH, "D" DELETE
create_date	DATETIME	NOT NULL, Default value: current date/time	记录插入数据库的时间
originator	CHAR(16)	NOT NULL, Default value: "	发件人正常情况下为空
encoding	CHAR(1)	NOT NULL, Default value: '7'	编码格式: "7" 7bit, "8" 8bit and "U" Unicode/UCS2。发送中文短信请设为 U。
status_report	INT	NOT NULL, Default value: 0	状态报告: 设为 1需要短信状态报告, 默认为0。
flash_sms	INT	NOT NULL, Default value: 0	闪信, 设为1 发送闪信, 默认为0。
src_port	INT	NOT NULL, Default value: -1	源端口 (对彩铃有效)
dst_port	INT	NOT NULL, Default value: -1	目的端口 (对彩铃有效)
sent_date	DATETIME	NULL	发送时间, Jdmsserver 发送时会更新 这个时间。
ref_no	CHAR(64)	NULL	短信对应 ID
priority	INT	NOT NULL, Default value: 0	优先级: 低: 负数 普通: 0 高: 正数
status	CHAR(1)	NOT NULL, Default value "U"	短信状态: "U":未发送, "Q":排队中, "S":已发送, "F":失败
errors	INT	NOT NULL,	重发次数

			Default value: 0	短信通道标识，可指定发送通道。为空由短信服务器自动选择。
gateway_id	CHAR(64)	NOT NULL, Default value is the star character		发送通道： *: 所有短信 MODEM 端口轮询发送。 Modem1(示例 MODEM) : 指定某具体 MODEM 端口发送。 S : 所有手机端口轮询发送。 1353879XXXX(示例手机号码) : 指定某具体手机发送。 # : 通过网关通道发送短信
user_id	CHAR(24)	NULL		用户 id

Smsserver_calls 表结构说明:

字段名	类型	属性	描述
id	INT	自动	primary key.
call_date	DATETIME	NOT NULL	电话呼入时间
gateway_id	CHAR(64)	NOT NULL	通道标识
caller_id	CHAR(16)	NOT NULL	对方号码

功能测试

进入到控制台管理界面，选择短信发送界面，给您自己的手机发送一条短信，如果收到表示测试成功。也可以直接往数据库里边插入一条记录，使用如下 SQL 语句

使用短信猫设备指定某具体手机号发送短信：

```
insert into smsserver_out (type,recipient,text,encoding,
create_date) values ('O','13601019694','jdsmsserver 数据库发送成功',
U',now());
```

使用网关通道发送短信：

```
insert into smsserver_out (type,recipient,text,encoding,
create_date,gateway_id) values ('O','13601019694','jdsmsserver 数据库发送成功',
U',now(),'#');
```

使用手机发送短信：

```
insert into smsserver_out (type,recipient,text,encoding,
create_date,gateway_id) values ('O','13601019694','jdsmsserver 数据库发送成功',
U',now(),'$');
```

URL 收发接口说明

金笛短信中间件 web 版提供了两个 url 分别用于收发短信。

短信发送 URL:

[http://127.0.0.1:8060/send?password=\[密码\]&text=\[内容\]&recipient=\[手机号\]&encoding=U](http://127.0.0.1:8060/send?password=[密码]&text=[内容]&recipient=[手机号]&encoding=U)

发送参数说明

password: 发送密码

text: 发送内容，该字段实际设置的是您要发送的内容的 utf8 编码。

recipient: 对方手机号码，群发时用逗号分割

encoding:字符编码集, 设置为 U 发送中文短信
可选发送参数说明:

priority: 优先级, 低: 负数 普通: 0 高: 正数

from: 发送者名称, 部分运营商支持, 只针对 GSM modem

gateway: 短信通道, * : 所有短信 MODEM 端口。Modem1(示例 MODEM): 某一具体短信
modem 端口。\$: 手机端口。1353879XXXX(示例手机号码): 某一具体手机。

返回的结果说明:

举例如下:

成功的例子:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<send>
  <error>0</error>
  <message_status>SENT</message_status>
  <ref_no/>
  <msg_id>3</msg_id>
  <gateway>modem1</gateway>
</send>
```

Error: 错误代码, 返回 0 表示发送成功。-9000: 参数非法, -9001: 缺少参数, -9002:
发送错误, -9003: 密码错误, -9999: 发送终止

message_status: 短信的发送状态, UNSENT (未发送)、SENT 已发送、FAILED 发送失
败

Msg_id: 短信对应 ID

Gateway: 实际发送短信通道

失败的例子:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<send>
  <error>-9002</error>
  <error_description>Message not sent.</error_description>
  <message_status>FAILED</message_status>
  <failure_cause>UNKNOWN</failure_cause>
  <ref_no/>
  <msg_id>4</msg_id>

  <gateway>*</gateway>
</send>
```

error_description: 错误描述

failure_cause: 导致发送失败的原因, 有以下几种情况:

NO_ERROR No error, everything OK.

BAD_NUMBER Bad destination number - fatal error.

BAD_FORMAT Bad message format - fatal error.

GATEWAY_FAILURE Generic gateway failure - transient error, retry
later.

NO_CREDIT No credit left - fatal error.

GATEWAY_AUTH Authentication problem (pin, passwords, etc) - fatal
error.

NO_ROUTE Unable to route message - transient error.

LOCAL_OPTOUT EzTexting specific: Local opt out (the recipient/number is on your opt-out list.)
GLOBAL_OPTOUT EzTexting specific: Globally opted out phone number (the phone number has been opted out from all messages sent from our short code)
UNKNOWN Unknown generic problems encountered.

短信发送状态查询URL:

[http://127.0.0.1:8060/sendstatus?msgid=\[msgid\]](http://127.0.0.1:8060/sendstatus?msgid=[msgid])

发送状态参数说明

msgid: 发送短信id(此id是短信发送接口返回时的参数)

返回的结果说明:

举例如下:

```
<status>S</status>
<status>Q</status>
<status>U</status>
<status>F</status>
S:已发送成功;
Q:排队中;
U:未发送;
F:发送失败
```

短信接收 URL:

[http://127.0.0.1:8090/read?password=\[密码\]&gateway=modem\[设备序号\]](http://127.0.0.1:8090/read?password=[密码]&gateway=modem[设备序号])

接收参数说明

password: 接收密码

Gateway: 短信模块, 用于从指定模块接收短信, 如果没有指定则从所有模块读取短信

返回的结果说明:

```
<?xml version='1.0' encoding="UTF-8"?>
<messages>
  <error>0</error>
  <message>
    <message_type>Inbound</message_type>
    <message_date>2012-03-22T14:45:11 08:00</message_date>
    <originator>8615101091940</originator>
    <text>
      <![CDATA[
        金笛短信中间件web版httpserver接口
      ]]>
    </text>
    <encoding>ENCUCS2</encoding>
    <gateway>modem1</gateway>
  </message>
</messages>
```


未知类型

message_date: 发送方发送该短信的时间

originator: 发送方手机号码

text: 短信内容<![CDATA[]]>这一段xml代码, 请自行截取掉, 短信内容采用的UTF-8, 您在接收到短信内容之后, 需要将其转换为GB2312编码(中文编码格式), 例子中是已经解码后的短信内容。

encoding: 短信内容的编码方式

gateway: 短信模块, 收到该短信的模块。

在 develop 文件夹有 java 的关于 httpserver 接口收发短信的历程, 可以参考一下。

回调功能说明

对收到的短信进行实时处理, 比如通过设备发一条短信, 对方收到后回复一条, 我需要知道短信内容和发送人, 并能进行相应的处理:

1: 在配置文件 JDSMSServer.conf 中把这几行注释去掉,

```
#interface.2=http1,HttpPush
```

```
#http1.get_url=http://127.0.0.1:8090/test.jsp?gatewayId=%gatewayI
```

```
#d%&text=%text%&originator=%originator%
```

```
#http1.method=GET
```

其中 http1.get_url=http://127.0.0.1:8090/test.jsp 换成你的 web 服务器的地址和相应的页面, 最后重新启动一下服务

其中 Console 文件夹中有对应的 test.jsp 文件可以参考一下。